

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: ffi@nt-rt.ru Веб-сайт: www.fif.nt-rt.ru

Фотореле AZH, AWZ, AZ F AND F. Техническое описание

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZH

Назначение:

Фотореле AZH (Светочувствительный автомат AZH) предназначен для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.



Принцип работы:

Принцип работы фотореле AZH основан на контроле уровня освещенности фотодатчиком (встроенным или выносным).

Порог включения можно изменять потенциометром.

Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее.

Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

AZH применяются для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	10

Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Тип датчика:	встроенный
Длина провода датчика(м):	1
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	A8
Габариты(мм):	50x67x26
Степень защиты:	IP65

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZH-106

Назначение:

Автомат предназначен для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете. Принцип работы основан на контроле уровня освещенности встроенным фотодатчиком. Применяется для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам, автостоянок, строек и т.п., а также использования в устройствах промышленной автоматики. Автомат оснащен схемой помехозащиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Монтаж:

В ходе монтажа следует избегать освещения датчика автомата любым другим источником освещения кроме естественного освещения. К проводке присоединять согласно схеме, отключив предварительно питание. В случае необходимости подключения более мощной нагрузки - применять контактор.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Тип датчика:	встроенный
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	A8
Габариты(мм):	50x67x26
Степень защиты:	IP65

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZH-S

Назначение:

Для автоматического включения освещения (нагрузки) в сумерки и выключения на рассвете.

Область применения:

Для управления освещением улиц, витрин магазинов, рекламы, автостоянок, железнодорожных переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т. п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Принцип работы:

Принцип работы основан на измерении уровня освещённости фотодатчиком выносным. Порог включения регулируется потенциометром.

Для защиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика предусмотрена задержка времени выключения и включения, соответственно.

Внимание:

При монтаже выносной фотодатчик необходимо располагать таким образом, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик.

При длине соединительного провода более 20 м он не должен располагаться параллельно или рядом с силовым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Тип датчика:	выносной
Длина провода датчика(м):	2
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	A8
Габариты(мм):	50x70x26
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZH-S-ПЛЮС

Назначение:

Для автоматического включения освещения (нагрузки) в сумерки и выключения на рассвете.

Область применения:

Для управления освещением улиц, витрин магазинов, рекламы, автостоянок, железнодорожных переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т. п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Монтаж:

Принцип работы основан на измерении уровня освещённости фотодатчиком выносным.

Порог включения регулируется потенциометром.

Для защиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика предусмотрена задержка времени выключения и включения, соответственно.

Внимание:

При монтаже выносной фотодатчик необходимо располагать таким образом, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик.

При длине соединительного провода более 20 м он не должен располагаться параллельно или рядом с силовым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(А):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Тип датчика:	выносной
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	

Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	A8
Габариты(мм):	50x70x26
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AWZ

Назначение:

Реле предназначено для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности встроенным фотодатчиком.

Область применения:

Применяется для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам, автостоянок,строек и т.п., а также использования в устройствах промышленной автоматики. Реле оснащены схемой помехозащиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.5
Тип датчика:	встроенный
Гарантия	12 месяцев

Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	AWZ
Габариты(мм):	65x90x40
Степень защиты:	IP65

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AWZ-30

Назначение:

Реле предназначено для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности встроенным фотодатчиком.

Область применения:

Применяется для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам, автостоянок, строек и т.п., а также использования в устройствах промышленной автоматики. Реле оснащены схемой помехозащиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	30
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.85
Тип датчика:	встроенный

Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	AWZ-30
Габариты(мм):	74x92x42
Степень защиты:	IP65

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AWZ-30-10/38

Назначение:

Реле предназначено для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Область применения:

Для управления освещением улиц, витрин магазинов, рекламы, автостоянок, железнодорожных переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т. п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Принцип работы:

Принцип работы основан на измерении уровня освещённости фотодатчиком выносным. Порог включения регулируется потенциометром.

Для защиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика предусмотрена задержка времени выключения и включения, соответственно.

Внимание:

При монтаже выносной фотодатчик необходимо располагать таким образом, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик.

При длине соединительного провода более 20 м он не должен располагаться параллельно или рядом с силовым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(А):	30
Количество и тип контактов:	1Z

Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.85
Тип датчика:	выносной
Длина провода датчика(м):	1,5
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	AWZ-30
Габариты(мм):	74x92x42
Степень защиты:	IP65

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AWZ-30 ПЛЮС

Назначение:

Реле предназначено для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Область применения:

Для управления освещением улиц, витрин магазинов, рекламы, автостоянок, железнодорожных переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т. п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Монтаж:

Принцип работы основан на измерении уровня освещённости фотодатчиком выносным. Порог включения регулируется потенциометром.

Для защиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика предусмотрена задержка времени выключения и включения, соответственно.

Внимание!

При монтаже выносной фотодатчик необходимо располагать таким образом, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик.

При длине соединительного провода более 20 м он не должен располагаться параллельно или рядом с силовым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(А):	30
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.85
Тип датчика:	выносной
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Тип корпуса:	3S
Габариты(мм):	74x92x42
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-112

Назначение:

Фотореле (светочувствительные автоматы) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносным фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

Применяются для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов, строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Внимание!

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.7
Тип датчика:	выносной
Длина провода датчика(м):	1
Степень защиты датчика:	IP44
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50

Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	1S
Габариты(мм):	17.5x90x63
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-B

Назначение:

Фотореле для уличного освещения предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносным фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

Применяются для управления уличным освещением, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Внимание!

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100

Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Тип датчика:	выносной
Длина провода датчика(м):	2
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	2S
Габариты(мм):	35x90x63
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-B-30

Назначение:

Фотореле (светочувствительные автоматы) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносим фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

Применяются для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Внимание!

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом

Под заказ фотореле могут быть изготовлены на напряжения 24В, 48В, 110В AC/DC или с другим диапазоном порога включения освещенности и временными параметрами.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(А):	30
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.85
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	2S
Габариты(мм):	52.5x90x63
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-112 ПЛЮС

Назначение:

Фотореле (светочувствительные автоматы) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносным фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

Применяются для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов, строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Внимание:

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(А):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Тип датчика:	выносной
Длина провода датчика(м):	2
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50

Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	1S
Габариты(мм):	35x90x63
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-B U

Назначение:

Фотореле для уличного освещения предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Применение:

Применяются для управления уличным освещением, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов, строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Внимание!

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	12-264V AC/DC
Коммутируемый ток(A):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Длина провода датчика(м):	2

Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	2S
Габариты(мм):	35x90x63
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-B ПЛЮС

Назначение:

Фотореле (светочувствительные автоматы) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносным фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

Применяются для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов,строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

Внимание!

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
---------------------	---------

Коммутируемый ток(А):	16
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Потребляемая мощность(Вт):	0.56
Длина провода датчика(м):	2
Степень защиты датчика:	IP65
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	2S
Габариты(мм):	35x90x63
Степень защиты:	IP20

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ AZ-B-30 ПЛЮС

Назначение:

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносным фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помехозащиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Применение:

Применяется для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам, автостоянок,строек и т.п., а также использования в устройствах промышленной автоматики. Автомат оснащен схемой помехо-защиты отложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика.

Внимание!

При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно.

Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом.

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Коммутируемый ток(A):	30
Количество и тип контактов:	1Z
Порог включения,регулируемый(Лк):	2-100
Задержка включения:	2-5
Задержка выключения:	10-15
Тип датчика:	выносной
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-25...+50
Способ монтажа:	На Din-рейку
Тип корпуса:	2S
Габариты(мм):	35x90x63
Степень защиты:	IP20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: ffi@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.fif.nt-rt.ru